



Abbildung: **HS-2** **HS-2 mit Armband** **HS-2M (Medaillon)**

Der **Funk-Ruf-Handsender** mit 2 Folientasten (rot und grün), Kontroll-LED, UHF-Sende-Empfänger, mit automatischer Rufwiederholung und 3V-Lithium-Batterie CR2032 für ca. 50.000 Rufe, zur Auslösung von 2 unabhängigen Funk-Rufen unter der gleichen Sender-Adresse.

In Verbindung mit den Empfängern (Ruf-Tableaus, Mini-Pager etc.) kann jede Taste einzeln einer beliebigen Anzeige zugeordnet werden, d.h. jede Taste (rot und grün, bzw. rot und weiß) verhält sich wie ein einzelner Funkruf-Knopf.

An dem 2-Befehl-Empfänger FRT-RX-2 können bis zu 10 Handsender HS-2(M) eingelernt werden, wobei die rote Taste dem Relais A und die grüne Taste dem Relais B bereits zugeordnet sind.

Technische Daten:

	<u>HS-2</u>	<u>HS-2M</u>
Gehäuse		
Abmessungen	54×34×15mm	62x35x14mm
Material *)	ABS, weiß (RAL 9002) UL94HB	ABS, lava (NCS S 7502-B) UL94HB
TPE-Ring *)	vulkan (NCS S 5502-G)	vulkan (NCS S 5502-G)
Schutzart nach IEC 60529	IP 40	IP 41
Gewicht:	ca. 15g	ca. 15g

*) andere Farben sowohl für die Gehäuseschalen als auch den TPE-Ring auf Anfrage

Spannungsversorgung

Lithium-Batterie 3V, Typ CR 2032 für ca. 50.000 Funk-Rufe

Optionen

- HS-2:** Armband 280mm, elastisch mit Klettverschluss
- HS-2M:** Halsband 860mm mit Schnellverschluß